

Gira KNX/EIB Audio-System
Musik vorhandener HiFi-Komponenten im ganzen Gebäude verteilen und von jedem beliebigen Raum aus über das Instabus KNX/EIB System steuern

GIRA

Gira KNX/EIB Audio-System Musik steuern und verteilen



Tastsensor 2, 4fach
zur Steuerung der Instabus KNX/EIB-Funktionen
und des KNX/EIB Audio-Systems,
Gira Esprit, Glas Weiß

Gira KNX/EIB Audio-System

Mit dem Gira EIB Audio-System lässt sich das Instabus KNX/EIB System erweitern. Damit ist es möglich, in jedem Raum die Tonquellen einer vorhandenen HiFi-Anlage auszuwählen sowie Klang und Lautstärke zu verändern – und das alles unabhängig von den anderen Räumen.

Die Bedienung erfolgt über die für die Steuerung der Beleuchtung oder der Jalousie bereits vorhandenen Tastsensoren. Auch eine Steuerung über den Gira HomeServer 3 oder andere Instabus-Bedienelemente ist möglich.


System-Aufbau

Bis zu acht Audioquellen, wie z.B. Tuner, CD-Spieler, MP3-Player usw., können mit dem Vorverstärker 8fach verbunden werden. Dieser verstärkt die Signale so, dass sie auch auf langen Leitungsstrecken störungsfrei übertragen werden. Seine Ausgänge werden mit den Eingängen des Gira Audioaktors verbunden.

Der KNX/EIB Gira Audioaktor 4fach wird auf der Hutschiene der Unterverteilung installiert und ist mit dem KNX/EIB System verbunden. Er verteilt die Audio-signale und sorgt dafür, dass vier Zonen unabhängig voneinander beschallt werden können.

Wird eine Stereo-Anwendung realisiert, sind maximal vier Audioquellen anschließbar und pro Audioaktor maximal zwei Zonen zu beschallen. Durch Kaskadierung von max. 100 Audioaktoren lässt sich die Anzahl der Zonen problemlos erweitern. An die Zonen-Ausgänge des Gira KNX/EIB Audioaktors werden die Endverstärker 10/4 DC angeschlossen.

Die Endverstärker 10/4 DC werden ebenfalls auf der Hutschiene der Unterverteilung montiert. Die Gesamtinstallation des Gira KNX/EIB Audio-Systems findet also innerhalb der Unterverteilung statt. Zur Verbindung von Endverstärker und Einbaulautsprecher empfiehlt sich der Einsatz einer 2adrigen Lautsprecherleitung mit 0,75 mm² bei maximal 40 m Länge.



01 Vorverstärker 8fach

02 Stereoanlage (bis zu 8 Quellen)

03 IR-Umsetzer

04 Netzteil 24 V DC/5 A

05 Audioaktor 4fach

06 Endverstärker 10/4 DC

07 Einbaulautsprecher 14/2–4 (40W/4 Ohm)

08 Tastsensor 2

Stromaufnahme Audioaktor: 0,2 A

Stromaufnahme Endverstärker: 0,8 A (bei angeschlossenen 4 Ohm Lautsprecher [Impedanz])

In dem Beispiel werden ein KNX/EIB Audioaktor und vier Räume (Mono) mit je einem Endverstärker und je einem Einbaulautsprecher mit 4 Ohm gezeigt.

Daraus ergibt sich folgende Rechnung:

1 x Audioaktor = 0,2 A plus

4 x Endverstärker = 4 x 0,8 A = 3,2 A

macht gesamt 3,4 A für die Gesamtstromaufnahme des Systems.

In diesem System muss also das Netzteil 24 V DC mit 5 A eingesetzt werden.

Beim Einsatz anderer Lautsprecher, z. B. mit 8 Ohm Impedanz, darf die Gesamtimpedanz für den Endverstärker den Wert von 4 Ohm nicht unterschreiten. Hieraus ergibt sich die max. anschließbare Menge von Lautsprechern an einen Endverstärker 10/4 DC.

Durch Anschluss eines Mikrofons an den Vorverstärker 8fach können sogar Durchsagen in beliebige Zonen gesendet werden. Damit eignet sich das Gira KNX/EIB Audio-System auch für den Einsatz im gewerblichen Bereich, z. B. in Arztpraxen, Boutiquen oder Einkaufszentren.

Sortiment

Vorverstärker 8fach
Best.-Nr.: 0530 00

Instabus Audioaktor 4fach, REG
Best.-Nr.: 0531 00

Endverstärker 10/4 DC, REG
Best.-Nr.: 0532 00

Einbaulautsprecher UP
Best.-Nr.: 0533 00

Netzteil 24 V/DC 4,2 A
Best.-Nr.: 0535 00

Netzteil 24 V/DC 10 A
Best.-Nr.: 0536 00

Instabus IR Umsetzer
komplett mit Busankoppler 2

Reinweiß glänzend
Best.-Nr.: 0588 03

Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr.: 0588 27

Cremeweiß glänzend
Best.-Nr.: 0588 01

Farbe Alu
Best.-Nr.: 0588 26

Anthrazit
Best.-Nr.: 0588 28

Technische Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen erhalten Sie im Gira Katalog sowie im Internet unter www.gira.de



Instabus Audioaktor 4fach



Tastsensor 2, 3fach zur Steuerung des KNX/EIB Audio-Systems
Gira E2, Farbe Alu



Instabus IR Umsetzer Gira E2, Farbe Alu

Steuerung

Innerhalb des Gira KNX/EIB Audio-Systems erfolgt die Steuerung der HiFi-Komponenten über die Gira Tastsensoren. Auch eine Steuerung über den Gira HomeServer 3 oder andere Instabus-Bedienelemente ist möglich.

Zusätzliche Funktionen, wie z. B. vor oder zurück von CD-Titeln oder die Wahl von Radiosendern, können mit dem Gira IR-Umsetzer erfolgen. Der Umsetzer wandelt die Steuerbefehle des Gira Tastsensor 2 in zuvor eingelernte Infrarot-Signale um und sendet sie an den IR-Empfänger der HiFi-Anlage oder des Fernsehers weiter.

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95-602-0
Fax +49(0)21 95-602-339

www.gira.de
info@gira.de

Gira in Österreich

Tel 08 00-29 36 62
Fax 08 00-29 36 57

www.gira.at
info@gira.at